

IP-регистратор NOVICAM NR4224



IP видеорегистратор 1080p

Рейтинг: Пока без рейтинга

Цена

Модификатор цены:

25 300 руб

Цена со скидкой

Цена 25 300 руб

Скидка

[Задать вопрос по товару](#)

Производитель [Novicam](#)

Описание	Описание видеорегистратора NR4224:	Особенности модели видеорегистратора NR4224:
	Сетевой видеорегистратор NOVICAM NR4224 создан на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon 3535 с применением новейших технологий. Предназначен для работы с IP камерами и обладает уникальной возможностью выбора одного из 5 режимов работы: 8 каналов 5 Мрiх, 16 каналов 3 Мрiх, 24 канала 1080р или 32 канала 960р или 32 канала 720р.	<ul style="list-style-type: none">• Запись всех каналов в реальном времени• 5 режимов работы: 8 каналов 5 Мрiх, 16 каналов 3 Мрiх, 24 канала 1080р или 32 канала 960р или 32 канала 720р.• Бесплатный облачный сервис NOVICLOUD - быстрое подключение и настройка• Поддержка ONVIF

<p>NOVICAM NR4224 удобно эксплуатировать с помощью бесплатного сервиса NOVICLOUD, который позволяет легко подключиться и настроить видеореги­стратор где бы вы не находились, со всех популярных операционных систем, включая мобильные. Долговременное хранение архива качественного видеоизображения обеспечивается стандартом сжатия H.264 и поддержкой 4-х встраиваемых SATA дисков и 1-го eSATA.</p> <p>NOVICAM NR4224 предназначен для систем безопасности средних и крупных объектов, таких как: грузовые терминалы, парковки, аэропорты, стадионы.</p>	<p>2.0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подключение 4-х SATA HDD и 1-го eSATA HDD • Формат записи H.264 - экономия места на жестком диске до 30% • 16 тревожных входов, 4 реле • Поддерживает Windows 8 / 7 / VISTA / XP / Android / iPhone / iPad
--	--

Характеристики видеореги­страторов Novicam NR4224

Модель	NOVICAM NR4224	
Система	Процессор	HiSilicon Hi3535
	Производительность	Полный мультиплекс (одновременно с максимальными параметрами: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню)
	Операционная система	Интегрированная OS Linux
	Графический интерфейс	Полноцветный 32 бита, русифицирован. Основное и быстрое меню
	Ограничение доступа	Администратор + 5 Пользователей online (установка прав доступа), мониторинг активных пользователей, ручная блокировка
	Журнал событий	До 500 событий (тревога, детектор движения, обычное) с указанием даты и времени события, категории, канала
Видео Аудио	Видео выход	1 x HDMI (1920x1080), 1 x VGA (1920x1080)
	Аудио вход	1 x RCA, Запись аудио совместно с видеосигналом
	Аудио выход	1 x RCA
	Вывод на экран	Деление 1/4/8/16/24/32 канала, зум (x2) Настройка выхода (разрешение, гамма, контрастность, цвет, тон)
	Живое видео	1 x 5 Mpix (2560x1920) 25 к/с, 1 x 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 1 x 1080p (1920x1080) 25 к/с, 1 x 960p (1280x960) 25 к/с, 1 x 720p

		(1280x720) 25 к/с, 32 x CIF (352x288) x 25 к/с
	Запись H.264	8 x 5 Mpix (2560x1920) 25 к/с, 16 x 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 24 x 1080p (1920x1080) 25 к/с, 32 x 960p (1280x960) 25 к/с, 32 x 720p (1280x720) 25 к/с
	Воспроизведение	2 x 5 Mpix (2560x1920) 25 к/с, 4 x 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 4 x 1080p (1920x1080) 25 к/с, 8 x 960p (1280x960) 25 к/с, 8 x 720p (1280x720) 25 к/с
	Сеть	8 x 5 Mpix (2560x1920) 25 к/с, 16 x 3 Mpix (2048x1536) 25 к/с, 24 x 1080p (1920x1080) 25 к/с, 32 x 960p (1280x960) 25 к/с, 32 x 720p (1280x720) 25 к/с
	Режимы записи	Ручной По расписанию По тревоге / По движению (Предзапись 5 сек, Постзапись 30с/1/2/5 мин) / Закрытие камеры
	Настройки каналов	Общие: отображение имени, времени и даты
	Объём записи на канал	5 Mpix 180 Гб/сутки, 3 Mpix 110 Гб/сутки, 1080p 80-100 Гб/сутки, 960p 40-50 Гб/сутки, 720p 26 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
	Поиск	По дате/времени (дата и шкала времени), По событию (по типу события)
	Воспроизведение	Нормальное / покадровое / замедленное (x1/2, x1/4, x1/8) / ускоренное вперед и назад (x2, x4, x8)
Интерфейсы	SATA	4 x SATA 4Тб, 1 x e-SATA HDD - основное хранение данных / инфо: статус, доступное время для записи, емкость
	USB	2 x USB2.0, 1 x USB3.0: 3G модем - интернет (см. список совместимости) Flash - архивирование, обновление ПО Мышь - управление видеорегистратором (в комплекте)
	RS-485	1 x RS485 (Dahua, HB5003, HangBang, Hikvision, InteractCmd, LongYang, MeiFang, MinFang, SISO, Transparent, Universal-CS8x, Vista/ 1200-115200 бит/с)
	ИК порт	ИК Сенсор на передней панели (пульт в комплекте)
Сеть	Порт RJ45	1Гбит (HTTP, TCP/IP, ONVIF 2.0, SMTP, FTP, DDNS, DHCP, PPPOE, RTSP, NAT, "Облако")
	Битрейт на канал	Высокое качество (основной поток): 5 Mpix - 16 Мб/с, 3 Mpix - 12 Мб/с, 1080p - 8 Мб/с, 960p - 5,3Мб/с, 720p - 4 Мб/с Низкое качество (доп. поток): D1 - 1,5 Мб/с, CIF - 0,5 Мб/с
	WEB браузер	Windows 8 / 7 / VISTA / XP - полный функционал регистратора
	CMS программа	Windows 8 / 7 / VISTA / XP - 64 канала на экран
	Мобильный клиент	iPhone, iPad, Android
	Облачный сервис	Windows 8 / 7 / VISTA / XP. Android / iPhone / iPad

IP - камеры и IP - регистраторы : IP-регистратор NOVIsam NR4224

Тревога	Условия срабатывания	Потеря видео / детекция движения / закрытие камеры / системный сбой
	Действие	Отметка в журнале / сигнал / сообщение на экране / уведомление по email (движение, закрытие камеры, потеря видео) / отправка на FTP (движение, закрытие камеры, потеря видео)
Физические параметры	Температурный режим	-10...+50 С
	Размеры (ШхВхГ)	440 x 60 x 400 мм
	Вес (Нетто / Брутто)	5000 / 5900г
	Питание	Постоянное 12В 6А, мощность 72Вт, внешний адаптер 100~240В, 50/60Гц (в комплекте)

Рецензии

Еще нет отзывов об этом товаре.